

Quad Monoblock 4.3° | Udgangsforbindelse: 4x F-Connector | Støjfigurinterval: 0.85 dB | Konverteringsydelse: 52 - 67 dB | Hvid | Eget til: Astra1+ / Astra3

Mærke: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Produktspecifikationer

Antal produkter i pakken	1 stk.
Billede Afvisning (Min.)	40 dB
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C
Eget til	Astra1+
	Astra3
Farve	Hvid
Gain flatness 26 MHz bandwidth	± 1,0 dB
Høj Band Switching	22 kHz
Input Frekvensområde High Band	11.7 - 12.75 GHz
Input Frekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz
Konverteringsydelse	52 - 67 dB
Kryds polarisering	20 dB
Lav Band Switching	0 kHz
LNB-type	Quad Monoblock 4.3°
Local oscillator frequency phase noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Materiale	ABS
	Metal
Nuværende forbrug	0.20 A
Output falsk	-53 dB
Polaritet skifte spænding lodret	DC 11,0 - 14,0 V
Polaritetsskifte spænding vandret	DC 16,0 - 20,0 V
Satellittilbehørstype	LNB
Støjfigurinterval	0.85 dB
Udgang Frekvensområde High Band	1.100 - 2.150 GHz
Udgangsforbindelse	4x F-Connector

Emballageoplysninger

Mærke	Nedis
Bestillingskode	SLNBQDM43BK
EAN single product:	5412810320820
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Monoblok

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

