

Power Inverter änderte Sinus-Wellen | Eingangsspannung: 12 V DC | Geräteausgangsanschluss: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Spitzenleistung: 200 W | Zigarettenzünder



Produkteigenschaften PIMS10012:

Anzahl der Buchsen	1 Stück
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Ausgang Energie	100 W
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangswellenform	Modifizierte Sinuswelle
Düse	Ja
Effizienz	90 %
Eingangssignal	Zigarettenzünder
Eingangsspannung	12 V DC
Farbe	Silber
Funktioniert mit Fernbedienung	Nein
Geräteausgangsanschluss	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Gesamtzahl der US Anschlüsse	1
Material	Aluminium
Maximaler Energieverbrauch	200 W

Netzstecker	Zigarettenzünder
Sicherheitsfunktionen	Abschaltenschutz bei schwacher Batterie
	Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
	Überlastschutz
	Überspannungs-Eingangsschutz
	Verpolungsschutz Batterien
	Wärmeschutz
Spitzenleistung	200 W
Stromquellentyp	Auto Angetrieben

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	PIMS10012
EAN single Product	5412810300518
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373918
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Inverter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
24	395 mm	305 mm	365 mm	14400 g

