

**FM-Radio | Baustellenradio | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W |
Monitorgröße: 2.2 " | Blau-weiß Monitor | IPX5 | Tragegriff | Gelb / Schwarz**



Produkteigenschaften RDFM3100YW:

Anschlüsse – Eingang	1x 3.5 mm	Lautsprecherkanäle	1.0	Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Antennentyp	Extern	Leistungsaufnahme Betrieb	8 W	Soundausgang	Mono
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Material	ABS	Spitzenleistung des Lautsprechers	15 W
Anzeige	Blau-weiß Monitor	max. Batteriespielzeit	22 Std	Stoßschutz	Ja
Bluetooth® version	4.2	maximale Antennenreichweite	0 dBi	Stromquellentyp	Batteriebetrieben Netzstromversorgung
Eingangsspannung	9 V DC	Maximale Sendeleistung	-6 dBm	Stromverbrauch Standbymodus	0 W
Eingangsstrom	1.0 A	Medienwiedergabe	AUX	Tragegriff	Ja
Erforderliche Batterien (nicht enthalten)	6x C/LR14		Radio	Tuning Typ	Digital
Farbe	Gelb Schwarz	Mid-range size	2.4 "	Unterstützt Bluetooth® Profile	A2DP AVRCP
FM Frequenzbereich	87.5 - 108 MHz	Monitorgröße	2.2 "	Unterstützte Radio Bände	FM
FM voreingestellte Sender	20	Netzkabel Anschluss A	C7		
Geräteeingangsanschluss	DC Power Plug	Netzkabel Anschluss B	DC Power Plug		
IP-Schutzart	IPX5	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m	Radiodesign	Baustellenradio		
Lautsprecher RMS	5 W	Radiotyp	FM Radio		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Radio für Baustellen Stromkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

