

Aktive HDTV-Antenne | Aktiv | Verbindungstyp: F-Stecker | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-50 km | LTE800 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 40 dB | Schwarz / Weiss



Produkteigenschaften ANOR5002BK:

Antennentyp	Aktiv	LTE-Filter	LTE800
DAB+ unterstützt	Ja	Material	ABS
Eingangsspannung	12,0 VDC	Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Eingangsstrom	0.2 A	Signaltyp	FM
Empfangsbereich	0-50 km		UHF
Farbe	Schwarz		VHF
	Weiss	Stromquellentyp	Netzstromversorgung
FM Frequenzbereich	87.5 - 108.5 MHz	UHF Verstärkung	16 dB
FM Verstärkung	11 dB	UHF-Frequenzbereich	470-790 MHz
Frequenzbereich	87.5 - 790 MHz	Verbindungstyp	F-Stecker
Geräteeingangsanschluss	DC 8 x 3.5 mm	Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	40 dB
Horizontale Strahlbreite	60 °	Vertikale Strahlbreite	156 °
Impedanz	75 Ohm	VHF Frequenzbereich	170-230 MHz
Innen / Aussenbereich	Aussenbereich	VHF-Verstärkung	11 dB
IP-Schutzart	IPX4		
Kabellänge	0.20 m		
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne Kurzanleitung

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

