

LNB | Quad Monoblock 4,3 ° | Ausgangsanschluss: 4x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 52 - 67 dB | Weiss | Passend für: Astra1+ / Astra3



Produkteigenschaften SLNBQDM43BK:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	Lokaloszillatorfrequenz	-80 dB c/Hz @
Ausgabe falsch	-53 dB	Phasenrauschen	10 kHz (max.)
Ausgangsanschluss	4x F-Connector	Low-Band-Umschaltung	0 kHz
Ausgangsfrequenzbereich High Band	1.100 - 2.150 GHz	Material	ABS
Betriebstemperaturbereich	-35 - 70 °C		Metall
Bildunterdrückung (Min.)	40 dB	Passend für	Astra1+
Derzeitiger Verbrauch	0.20 A		Astra3
Eingangsfrequenzbereich High Band	11.7 - 12.75 GHz	Polarity Schaltspannung Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
		Polarity Schaltspannung Vertikal	DC 11,0 - 14,0 V
Eingangsfrequenzbereich Low Band	10.7 - 11.7 GHz	Rauschmaß Bereich	0.85 dB
Farbe	Weiss	Satelittenzubehör	LNB
Hohe Bandumschaltung	22 kHz	Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	± 1,0 dB
Konversionsgewinn	52 - 67 dB		
Kreuzpolarisierung	20 dB		
LNB-Typ	Quad Monoblock 4,3 °		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Monoblock

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

