FM-Radio | Baustellenradio | FM | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | Digital | 15 W | Monitorgröße: 2.2 " | Blau-weiß Monitor | IPX5 | Tragegriff | Gelb / Schwarz

5 412810 326266

Produkteigenschaften RDFM3100YW:

Anschlüsse – Eingang	**1x 3.5 mm**
Antennentyp	**Extern**
Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Anzeige	**Blau-weiß Monitor**
Bluetooth® version	**4.2**
Eingangsspannung	**9 V DC**
Eingangsstrom	**1.0 A**
Erfoderliche Batterien (nicht enthalten)	**6x C/LR14**
Farbe	**Gelb**
	Schwarz
FM Frequenzbereich	**87.5 - 108 MHz**
FM voreingestellte Sender	**20**
Geräteeingangsanschluss	**DC Power Plug**
IP-Schutzart	**IPX5**
Kabellänge des Netzteiles	**1.50 m**
Lautsprecher RMS	**5 W**
Lautsprecherkanäle	**1.0**
Leistungsaufnahme Betrieb	**8 W**
Material	**ABS**
	Gummi
max. Batteriespielzeit	**22 Std**
maximale Antennenreichweite	**0 dBi**
Maximale Sendeleistung	**-6 dBm**
Medienwiedergabe	**AUX**
	Radio
Mid-range size	**2.4 "**
Monitorgröße	**2.2 "**
Netzkabel Anschluss A	**C7**
Netzkabel Anschluss B	**DC Power Plug**
Netzstecker	**Euro / Typ C (CEE 7/16)**
Radiodesign	**Baustellenradio**
Radiotyp	**FM Radio**
Sendefrequenzbereich	**2402 - 2480 MHz**
Soundausgang	**Mono**
Spitzenleistung des Lautsprechers	**15 W**
Stoßschutz	**Ja**
Stromquellentyp	**Batteriebetrieben**
	Netzstromversorgung
Stromverbrauch Standbymodus	**0 W**
Tragegriff	**Ja**
Tuning Typ	**Digital**
Unterstütz Bluetooth® Profile	**A2DP**
	AVRCP
Untestütze Radio Bände	**FM**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**RDFM3100YW**
EAN single Product	**5412810326266**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810384358**
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Radio für Baustellen**
	Stromkabel

Lesen Sie mehr online

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g