



LNB | Monobloque Doble 4.3° | Conexión de salida: 2x conector F | Rango de figura de ruido: 0.85 dB | Ganancia de Conversión: 52 - 66 dB | Negro | Adecuado para: Astra1+ / Astra3



Especificaciones de los productos SLNBTM43BK:

Adecuado para	Astra1+	Materiales	ABS
	Astra3		Metal
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Color	Negro	Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
Conexión de salida	2x conector F	Polaridad Tensión de conmutación Vertical	DC 11,0 - 14,0 V
Consumo Actual	0.17 A	Polarización cruzada	20 dB
Frecuencia de salida de alta Band	1100 - 2150 GHz	Rango de figura de ruido	0.85 dB
Ganancia de Conversión	52 - 66 dB	Rango de temperatura en la que opera	-35 - 70 °C
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	± 1,0 dB	Rechazo de imagen (mín.)	40 dB
La conmutación de alta Band	22 kHz	Salida espuria	-53 dB
La conmutación de banda baja	0 kHz	Tipo de accesorio satelital	LNB
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	10.7 - 11.7 GHz	Tipo LNB	Monobloque Doble 4.3°
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	11.7 - 12.75 GHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	SLNBTM43BK
EAN single Product	5412810320875
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Monobloque

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

