

# nedis

## Hoja de datos | LNB

**Monobloque Doble 4.3° | Conexión de salida: 2x conector F | Rango de figura de ruido: 0.85 dB | Ganancia de Conversión: 52 - 66 dB | Negro | Adecuado para: Astra1+ / Astra3**

Marca: Nedis | Referencia: SLNBTM43BK | Product EAN number: 5412810320875

### Especificaciones de los productos

Adecuado para	<b>Astra1+</b>
	<b>Astra3</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Color	<b>Negro</b>
Conexión de salida	<b>2x conector F</b>
Consumo Actual	<b>0.17 A</b>
Frecuencia de salida de alta Band	<b>1100 - 2150 GHz</b>
Ganancia de Conversión	<b>52 - 66 dB</b>
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	<b>± 1,0 dB</b>
La conmutación de alta Band	<b>22 kHz</b>
La conmutación de banda baja	<b>0 kHz</b>
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	<b>10.7 - 11.7 GHz</b>
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	<b>11.7 - 12.75 GHz</b>
Materiales	<b>ABS</b>
	<b>Metal</b>
Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	<b>-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)</b>
Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	<b>DC 16,0 - 20,0 V</b>
Polaridad Tensión de conmutación Vertical	<b>DC 11,0 - 14,0 V</b>
Polarización cruzada	<b>20 dB</b>
Rango de figura de ruido	<b>0.85 dB</b>
Rango de temperatura en la que opera	<b>-35 - 70 °C</b>
Rechazo de imagen (mín.)	<b>40 dB</b>
Salida espuria	<b>-53 dB</b>
Tipo de accesorio satelital	<b>LNB</b>
Tipo LNB	<b>Monobloque Doble 4.3°</b>

### Información de empaque

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>SLNBTM43BK</b>
EAN single product:	<b>5412810320875</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	<b>Giftbox</b>
Contenido del envase	<b>Monobloque</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	109 mm	110 mm	127 mm	337 g
30	395 mm	240 mm	550 mm	10900 g

