

Tuote-esite | Invertteri Muunnettu

Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Lähtöliitännän huipputeho: 200 W | Tupakansytytinliitin | Hopea

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIMS10012 | Product EAN number: 5412810300518

Tuotteen tekniset tiedot

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	200 W
Lähtöteho	100 W
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Maksimi virrankulutus	200 W
Materiaali	Alumiini
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)
	USB
Pistorasioiden määrä	1 kpl
Sisääntulon tyyppi	Tupakansytytinliitin
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	90 %
Toimii kaukosäätimellä	Ei
Tulojännite	12 V DC
Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
	Akun varauksen sammumissuoja
	Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
	Lämpösuojaus
	Liian korkean tulojännitteen suoja
	Ylikuormitussuoja
USB portteja yhteensä	1
Väri	Hopea
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Tupakansytytinliitin

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS10012
EAN single product:	5412810300518
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810373918
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14360 g

