

Convertisseur de tension modifiée onde sinusoïdale | Tension d'entrée: 24 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W



Spécifications du produit PIMS15024:

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Type F (CEE 7/3) USB-A
Consommation électrique maximale	300 W
Couleur	Argent
Efficacité	90 %
Fiche d'alimentation	Prise allume-cigare
Fonctionne avec la télécommande	Non
Fonctions de sécurité	Protection contre l'inversion de polarité de la batterie

	Protection contre les courts-circuits de sortie
	Protection d'arrêt de batterie faible
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Protection Thermique
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée

Fusible	Oui
Matériau	Aluminium
Nombre de poches	1 pièces
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Nombre total de ports USB	1
Puissance de sortie	150 W
Puissance de sortie maximale	300 W
Tension d'entrée	24 V DC
Tension de sortie	230 V AC 50 Hz
Type d'entrée	Prise allume-cigare
Type de boîte	F (CEE 7/3) USB
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	PIMS15024
EAN single Product	5412810300570
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373956
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Convertisseur Fusible

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	130 mm	85 mm	190 mm	755 g
16	290 mm	365 mm	395 mm	12520 g

