

Convertisseur de tension modifiée onde sinusoïdale | Tension d'entrée: 12 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W



Spécifications du produit PIMS1000W12:

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Type F (CEE 7/3)
Consommation électrique maximale	2400 W
Couleur	Argent
Efficacité	90 %
Fiche d'alimentation	Pinces batterie
Fonctionne avec la télécommande	Oui
Fonctions de sécurité	Protection contre l'inversion de polarité de la batterie

	Protection contre les courts-circuits de sortie
	Protection d'arrêt de batterie faible
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Protection Thermique
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée
Fusible	Oui
Matériau	Aluminium

Nombre de poches	2 pièces
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Puissance de sortie	1000 W
Puissance de sortie maximale	2400 W
Tension d'entrée	12 V DC
Tension de sortie	230 V AC 50 Hz
Type d'entrée	Pinces batterie
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	PIMS1000W12
EAN single Product	5412810300600
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373895
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Convertisseur
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

