

Fiche produit | Convertisseur de

Tension d'entrée: 12 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type E (CEE 7/5) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Puissance de sortie maximale: 200 W | Prise allume-cigare | Argent

Marque: Nedis | Référence article: PIMS10012E | Product EAN number: 5412810301867

Spécifications du produit

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Type E (CEE 7/5)
Consommation électrique maximale	200 W
Couleur	Argent
Efficacité	90 %
Fiche d'alimentation	Prise allume-cigare
Fonctionne avec la télécommande	Non
Fonctions de sécurité	Protection contre l'inversion de polarité de la batterie
	Protection contre les courts-circuits de sortie
	Protection d'arrêt de batterie faible
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Protection Thermique
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée
Fusible	Oui
Matériau	Aluminium
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Nombre total de ports USB	1
Puissance de sortie	100 W
Puissance de sortie maximale	200 W
Tension d'entrée	12 V DC

Tension de sortie	230 V AC 50 Hz
Type d'entrée	Prise allume-cigare
Type de source d'alimentation	Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	PIMS10012E
EAN single product:	5412810301867
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Convertisseur
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	95 mm	185 mm	85 mm	592 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14980 g

