

**Radio d'urgence | Conception portable | DAB+ / FM | Alimenté par pile / Alimenté par port USB / Manivelle / Solar Powered | Réveil | Noir / Vert**



**Spécifications du produit RDDBCR2000GN:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Alimentation par batterie                | <b>Lithium-Ion intégré</b> |
| Bandes radio prises en charge            | <b>DAB+<br/>FM</b>         |
| Canaux de haut-parleur                   | <b>1.0</b>                 |
| Capacité de la batterie                  | <b>2500 mAh</b>            |
| Chargement sans fil                      | <b>Non</b>                 |
| Chargement USB                           | <b>Oui</b>                 |
| Conception radio                         | <b>Conception portable</b> |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | <b>5 W</b>                 |
| Consommation d'énergie en mode veille    | <b>0.1 W</b>               |
| Couleur                                  | <b>Noir<br/>Vert</b>       |
| Courant d'entrée                         | <b>1.0 A</b>               |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Durée de lecture maximale de batterie | <b>15 heures</b>                        |
| écran                                 | <b>LCD</b>                              |
| Écran dimmable                        | <b>Non</b>                              |
| Entrée de connexions                  | <b>USB-A Femelle<br/>USB-C™ Femelle</b> |
| Gamme de fréquences DAB +             | <b>174 - 240 MHz</b>                    |
| Gamme de fréquences FM                | <b>87.5 - 108 MHz</b>                   |
| Haut-parleur RMS                      | <b>1 W</b>                              |
| Lecture multimédia                    | <b>Radio</b>                            |
| Matériau                              | <b>Plastique</b>                        |
| Mid-range size                        | <b>0 "</b>                              |
| Nombre de produits dans l'emballage   | <b>1 pièces</b>                         |
| Piles requises (incluses)             | <b>Lithium-Ion intégré</b>              |
| Puissance de crête du haut-parleur    | <b>8 W</b>                              |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Réveil                        | <b>Oui</b>   |
| Sortie casque                 | <b>Non</b>   |
| Sortie sonore                 | <b>Mono</b>  |
| Stations FM pré-réglées       | <b>40</b>  |
| Stations pré-réglées DAB +    | <b>40 pièces</b>   |
| Taille de l'écran             | <b>1.46 "</b>  |
| Télécommandé                  | <b>Non</b>   |
| Temps de Charge               | <b>3.5 h</b>   |
| Tension d'entrée              | <b>5 V DC</b>  |
| Type d'accord                 | <b>Numérique</b>   |
| Type d'affichage              | <b>Écran LCD</b>   |
| Type d'antenne                | <b>Antenne</b>   |
| Type de radio                 | <b>DAB+ Radio</b>  |
| Type de source d'alimentation | <b>Alimenté par pile<br/>Alimenté par port USB<br/>Manivelle</b> |

**Informations sur l'emballage:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Marque                 | <b>Nedis</b>   |
| Code de commande       | <b>RDDBCR2000GN</b>                                    |
| EAN single Product     | <b>5412810444175</b>                                   |
| EAN Inner Carton       |  |
| EAN Outer Carton       | <b>5412810444267</b>                                   |
| Emballage              | <b>Box</b>   |
| Contenu de l'emballage | <b>Radio à manivelle<br/>Guide de démarrage rapide</b> |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 80 mm  | 95 mm  | 160 mm | 385 g  |
| 12       | 255 mm | 210 mm | 330 mm | 4860 g |

