

Fiche produit | Convertisseur de

Tension d'entrée: 12 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type E (CEE 7/5) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 1000 W |
Puissance de sortie maximale: 2000 W | Bornier à vis | Argent

Marque: Nedis | Référence article: PIM100012EGY | Product EAN number: 5412810449149

Spécifications du produit	
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	Type E (CEE 7/5)
	USB-A
Consommation électrique maximale	2000 W
Couleur	Argent
Efficacité	85 %
Fiche d'alimentation	Bornier à vis
Fonctionne avec la télécommande	Non
Fonctions de sécurité	Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
	Protection de court circuit
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Trop Faible Protection de Tension d'Entrée
Forme d'onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée
Fusible	Oui
Matériau	Aluminium
Nombre de poches	2 pièces
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Nombre total de ports USB	1
Puissance de sortie	1000 W
Puissance de sortie maximale	2000 W
Tension d'entrée	12 V DC
Tension de sortie	230 V AC 50 Hz
Type d'entrée	Bornier à vis

Type de source d'alimentation

Propulsé par la Voiture

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	PIM100012EGY
EAN single product:	5412810449149
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810449354
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Onduleur de puissance
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	140 mm	290 mm	2780 g
5	310 mm	235 mm	715 mm	14700 g

