Détecteur de mouvement

Intérieur | 2 fils | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Capteurs: PIR | Portée du capteur: 0.0 - 9.0 m

Marque: Nedis | Référence article: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524
Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:

Ce capteur de mouvement infrarouge Nedis empêche la lumière de rester allumée par inadvertance, ce qui est bon pour l'environnement, sans parler de vos factures d'énergie.

Le capteur de mouvement vous évite également de devoir allumer la lumière manuellement.

Le capteur est doté de paramètres réglables de temporisation et de sensibilité à la lumière, et est également équipé d'un interrupteur marche/arrêt/PIR à l'avant.

Le capteur de mouvement infrarouge est facile à installer dans un boîtier intégré standard avec une installation minimale de 30 mm de profondeur (trous de montage de 60 mm entre les centres).

Ce modèle peut être utilisé pour les installations à 2 fils (phase et neutre).

Caractéristiques

- Installation à 2 fils
- Paramètre de lumière ambiante réglable
- Paramètre de temporisation réglable
- Profondeur intégrée de seulement 30 mm
- Trous de montage de 60 mm entre les centres,

  appropriés pour les boîtiers d'installation ordinaires