

Fiche produit | Antenne HDTV active

Actif | Type de connecteur: F-connecteur | FM / UHF / VHF | Gamme de réception: 0-50 km | LTE800 | Gain: 40 dB | Blanc / Noir

Marque: Nedis | Référence article: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Spécifications du produit

Classement IP	IPX4
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap	DC 8 x 3.5 mm
Couleur	Blanc
	Noir
Courant d'entrée	0.2 A
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Filtre LTE	LTE800
Gain	40 dB
Gain FM	11 dB
Gain UHF	16 dB
Gain VHF	11 dB
Gamme de fréquences FM	87.5 - 108.5 MHz
Gamme de fréquences UHF	470-790 MHz
Gamme de fréquences VHF	170-230 MHz
Gamme de réception	0-50 km
Impédance	75 Ohm
Intérieur / Extérieur	Extérieur
Largeur horizontale du faisceau	60 °
Largeur verticale du faisceau	156 °
Longueur de corde	0.20 m
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Matériau	ABS
Plage de fréquences	87.5 - 790 MHz
Support DAB +	Oui
Tension d'entrée	12,0 VDC
Type d'antenne	Actif
Type de connecteur	F-connecteur
Type de signal	FM
	UHF
	VHF
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Antenne
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

