Fiche produit | LNB

Quad Monobloc 4,3 ° | Connexion de sortie: 4x connecteur F | Plage de bruit: 0.85 dB | Gain de conversion: 52 - 67 dB | Blanc | Convient à: Astra1+ / Astra3

Marque: Nedis | Référence article: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Spécifications du produit

Commutation à haute bande	**22 kHz**
Commutation faible bande	**0 kHz**
Connexion de sortie	**4x connecteur F**
Consommation de Courant	**0.20 A**
Convient à	**Astra1+**
	Astra3
Couleur	**Blanc**
Fréquence d'entrée Plage bande basse	**10.7 - 11.7 GHz**
Fréquence d'entrée Plage bande haute	**11.7 - 12.75 GHz**
Fréquence de sortie Plage bande haute	**1.100 - 2.150 GHz**
Gain de conversion	**52 - 67 dB**
Gain de planéité de bande passante 26 MHz	**± 1,0 dB**
Matériau	**ABS**
	Métal
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Oscillateur local Fréquence bruit de phase	**-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)**
Plage de bruit	**0.85 dB**
Plage de température de fonctionnement	**-35 - 70 °C**
Polarisation croisée	**20 dB**
Polarité Tension de commutation horizontale	**DC 16,0 - 20,0 V**
Polarité Tension de commutation verticale	**DC 11,0 - 14,0 V**
Rejet d'image (Min.)	**40 dB**
Sortie parasite	**-53 dB**
Type d'accessoire satellite	**LNB**
Type de convertisseur de modules à faible bruit	**Quad Monobloc 4,3 °**

Informations sur l'emballage

Marque	**Nedis**
Code de commande	**SLNBQDM43BK**
EAN single product:	**5412810320820**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Monobloc**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

5 412810 320820