

nedis

Scheda tecnica | FM Radio

Design Portatile | AM / FM | Alimentazione a batteria / Alimentazione da rete | Analogico | 1.8 W | Schermo bianco nero | Uscita cuffie | Con impugnatura | Grigio / Nero

Marca: Nedis | Codice articolo: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Specifiche del prodotto

Altoparlante RMS	0.6 W
Banda radio supportata	AM
	FM
Batterie richieste (non incluse)	3x C/LR14
Canali degli altoparlanti	1.0
Cavo di alimentazione lato A	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Cavo di alimentazione lato B	C7
Colore	Grigio
	Nero
Con impugnatura	Sì
Consumo energetico in modalità standby	0.40 W
Corrente di ingresso	1.0 A
Gamma di frequenza AM	530-1600 kHz
Gamma di frequenza FM	87.5 - 108 MHz
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	1.50 m
Materiali	ABS
Mid-range size	3 "
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Potenza	1.8 W
Potenza assorbita in funzione	3.50 W
Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Progettazione radio	Design Portatile
Riproduzione multimediale	Radio
Schermo	Schermo bianco nero
Tempo massimo di riproduzione della batteria	10 ore
Tensione d'entrata	100 - 230 V AC 50 Hz
Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria

Tipo di alimentazione

Alimentazione da rete

Tipo di antenna

Esterno

Tipo di radio

FM Radio

Tipo di sintonia

Analogico

Uscita audio

Mono

Uscita collegamento

1x 3,5 mm

Uscita cuffie

Sì

Informazioni sull'imballaggio

Marca	Nedis
Codice d'ordine	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Radio AM/FM
	Cavo di alimentazione EU

Quantità	L x	W x	H (mm)	Peso
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

