

Quad Monoblock 4,3° | Outputs: 4x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 67 dB | Wit | Geschikt voor: Astra1+ / Astra3

Merk: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 - 70 °C
Conversiewinst	52 - 67 dB
Cross polarisatie	20 dB
Geschikt voor	Astra1+
	Astra3
High band switching	22 kHz
Huidige consumptie	0.20 A
Image rejection (min.)	40 dB
Ingangsfrequentiebereik high band	11.7 - 12.75 GHz
Ingangsfrequentiebereik low band	10.7 - 11.7 GHz
Kleur	Wit
Lokale oscillatorfrequentie faseruis	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Materiaal	ABS
	Metaal
Outputs	4x F-connector
Polariteit schakelspanning horizontaal	DC 16,0 - 20,0 V
Polariteit schakelspanning verticaal	DC 11,0 - 14,0 V
Ruisbereik	0.85 dB
Schakelen met low band	0 kHz
Type LNB	Quad Monoblock 4,3°
Type satellietaccessoire	LNB
Uitgang stoorspanning	-53 dB
Uitgangsfrequentiebereik hoge band	1.100 - 2.150 GHz
Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte	± 1,0 dB

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	SLNBQDM43BK
EAN single product:	5412810320820
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Monoblock

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

