

Kantelbaar | Handsfree bellen | 1.1 " | LED-Scherm | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Snelladen | Google Assistant / Siri | Grijs / Zwart

Merk: Nedis | Artikelnummer: CATR130BK | Product EAN number: 5412810330720

| Productspecificaties | |
|------------------------------------|------------------|
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks |
| Apparaat stroomoutput | 1x USB |
| | 1x USB-C™ |
| Bluetooth® versie | 5.0 |
| FM-frequentiebereik | 87.6 - 107.9 MHz |
| Frequentierespons | 20 Hz - 20 KHz |
| Handsfree bellen | Ja |
| Ingangsstroom | 3 A |
| Ingangsvoltage | 12 - 24 V DC |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Grijs |
| | Zwart |
| Materiaal | ABS |
| Maximaal zendvermogen | 4 dBm |
| Maximale antenne versterking | -0.68 dBi |
| Ondersteunde audiocodecs | FLAC |
| | MP3 |
| | WAV |
| Ondersteunde draadloze technologie | Bluetooth® |
| Ondersteunde radiobanden | FM |
| Ondersteuning voor spraakbesturing | Google Assistant |
| | Siri |
| Opladen via USB | 5.0 V DC / 1.0 A |
| | PD 18 W |
| Scherm | LED-Scherm |
| Scherm grootte | 1.1 " |
| Signaal-ruisverhouding | 45 dB |
| Snelladen | Ja |
| Stekkertype | Auto-Adapter |
| Type stroombron | Auto Aangedreven |
| Uitgangsspanning | 5 V DC |
| Uitgangsstroom | 1.0 A |
| Zender ontwerp | Kantelbaar |

Zendfrequentie

2402 - 2480 MHz

Verpakkingsinformatie

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Merk | Nedis |
| Ordercode | CATR130BK |
| EAN single product: | 5412810330720 |
| EAN Inner carton: | 5412810396351 |
| EAN Outer carton: | 5412810383399 |
| Verpakking | Giftbox with eurolock |
| Inhoud verpakking | Bluetooth® FM-transmitter |
| | Snelstartgids |

| Aantal | L x | B x | H(mm) | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 105 mm | 70 mm | 190 mm | 130 g |
| 6 | 225 mm | 115 mm | 395 mm | 980 g |
| 36 | 410 mm | 380 mm | 470 mm | 6740 g |

