

SmartLife Bewegingssensor | Lichtsensor | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed / USB Gevoed | Detectiehoek: 100 ° | Detectiebereik: 7 m | Max. batterijduur: 24 Maanden | Wit



Productspecificaties ZBSM20WT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Maximale stroomverbruik	0.05 W
App beschikbaar voor	Android™	Ondersteunde draadloze technologie	Zigbee 3.0
	IOS	Sensortechnologie	PIR
Apparaat stroominput	Micro-USB	Stekkertype	USB
Batterijtype	CR123A	Type Sensor	Lichtsensor
Bediening door mobiele app	Ja	Type stroombron	Batterij Gevoed
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 - 50 °C		USB Gevoed
Detectiebereik	7 m	Vereiste batterijen (meegeleverd)	1x CR123A
Detectiehoek	100 °	Zendfrequentie	2405 - 2480 MHz
Geschikt voor	Nedis® SmartLife		
Ingangsstroom	0.02 A		
Ingangsvoltage	1.5 V DC		
Kleur	Wit		
Materiaal	Kunststof		
Max. batterijduur	24 Maanden		
Maximaal zendvermogen	10 dBm		
Maximale antenne versterking	1 dBi		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	ZBSM20WT
EAN single Product	5412810408894
EAN Inner Carton	5412810442904
EAN Outer Carton	5412810442898
Verpakking	Giftbox with eurolock
Inhoud verpakking	PIR-bewegingssensor
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	45 mm	150 mm	65 mm	91 g
8	100 mm	145 mm	265 mm	802 g
120	290 mm	465 mm	520 mm	13400 g



Zigbee Motion Sensor (PIR)



App control



Schedule & timer

