

**Actief | Type Aansluiting: F-Connector | FM / UHF / VHF |
Ontvangstbereik: 0-50 km | LTE800 | Versterking: 40 dB | Wit / Zwart**

Merk: Nedis | Artikelnummer: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Productspecificaties

Antenne type	Actief
Apparaat stroominput	DC 8 x 3,5 mm
Binnen / Buiten	Buiten
DAB + ondersteund	Ja
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.5 MHz
FM-versterking	11 dB
Frequentie Bereik	87.5 - 790 MHz
Horizontale bundelbreedte	60 °
Impedantie	75 Ohm
Ingangsstroom	0.2 A
Ingangsvoltage	12,0 VDC
IP-codering	IPX4
Kabellengte	0.20 m
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m
Kleur	Wit
	Zwart
LTE-Filter	LTE800
Materiaal	ABS
Ontvangstbereik	0-50 km
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Type Aansluiting	F-Connector
Type Signaal	FM
	UHF
	VHF
Type stroombron	Netvoeding
UHF-frequentiebereik	470-790 MHz
UHF-winst	16 dB
Versterking	40 dB
Verticale bundelbreedte	156 °
VHF-frequentiebereik	170-230 MHz
VHF-winst	11 dB

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	Antenne
	Snelstartgids

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

