

LNB | Quad monoblokk 4,3 ° | Utgangstilkobling: 4x F-kontakt | Støyfigurområde: 0.85 dB | Konverteringsgevinst: 52 - 67 dB | Hvit | Egnet for: Astra1+ / Astra3



Produktspesifikasjoner SLNBQDM43BK:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Materiale	ABS
Bilde Avslag (Min.)	40 dB		Metall
Driftstemperaturområde	-35 - 70 °C	Polaritet Bytte Spenning Horizontal	DC 16,0 - 20,0 V
Egnet for	Astra1+	Polaritet Bytte Spenning Vertical	DC 11,0 - 14,0 V
	Astra3	Produksjon falsk	-53 dB
Farge	Hvit	Satellitt tilbehørstype	LNB
Høy Band Switching	22 kHz	Støyfigurområde	0.85 dB
Inngangsfrekvensområde Høy Band	11.7 - 12.75 GHz	Strømforbruk	0.20 A
Inngangsfrekvensområde Low Band	10.7 - 11.7 GHz	Utgangsfrekvens Rekkevidde Høy Band	1.100 - 2.150 GHz
Konverteringsgevinst	52 - 67 dB	Utgangstilkobling	4x F-kontakt
Kryss polarisering	20 dB	Vinning Planhet 26 MHz båndbredde	± 1,0 dB
Lavbåndskifter	0 kHz		
LNB-type	Quad monoblokk 4,3 °		
Lokalscillatorfrekvensen Phase Noise	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Monoblokk

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

