

FM-radio | Jobsite Radio | FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Digitalt | 15 W | Skjermstørrelse: 2.2 " | Blå hvit skjerm | IPX5 | Bære håndtak | Gul / Sort



Produktspesifikasjoner RDFM3100YW:

Antall produkter i pakken	1 stk.
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Bluetooth® versjon	4.2
Enhetens inngangsforbindelse ®	DC strømplugg
Farge	Gul
	Sort
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz
FM station nå	20
Høytaler RMS	5 W
Høyttalerens toppeffekt	15 W
Høyttalerkanaler	1.0
Inngangsspenning	9 V DC
Input Current	1.0 A
Kapsling	IPX5
Koblingsinngang	1x 3.5 mm
Maksimal antenneforsterkning for overføring	0 dBi

Maksimal batteritid	22 timer
Maksimal overføringseffekt	-6 dBm
Materiale	ABS
	Gummi
Media avspilling	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Radio design	Jobsite Radio
Radio type	FM Radio
Send frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Skjerm	Blå hvit skjerm
Skjermstørrelse	2.2 "
Stille bevegelse	Ja
Støttede Bluetooth®-profiler	A2DP

	AVRCP
Støttet radioband	FM
Strømforbruk i driftsmodus	8 W
Strømforbruk i ventemodus	0 W
Strømkabel adapter lengde	1.50 m
Strømkabel side A	C7
Strømkabel side B	DC strømplugg
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	6x C/LR14
Tuning Type	Digitalt
Type lydutgang	Mono

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Jobbradio
	Strømkabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

