

Hoja de datos | Inversor de energía

Tensión de entrada: 12 V DC | Salida(s) de potencia: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Potencia máxima de salida: 4000 W | Terminal de Tornillo | Onda sinusoidal pura | Fusible | Negro

Marca: Nedis | Referencia: PIP200012FBK | Product EAN number: 5412810448944

Especificaciones de los productos		Tipo de fuente de alimentación	Coche Alimentado			
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Información de empaque				
Cantidad total de puertos USB	2	Marca	Nedis			
Color	Negro	Referencia	PIP200012FBK			
Conector de alimentación	Terminal de Tornillo	EAN single product:	5412810448944			
Consumo máximo de energía	4000 W	EAN Inner carton:				
Eficacia	85 %	EAN Outer carton:	5412810449071			
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal pura	Envase	Giftbox			
Funciona con control remoto	Sí	Contenido del envase	Inversor de corriente			
Funciones de seguridad	Protección contra cortocircuitos		Guía de inicio rápido			
	Protección contra sobrecalentamiento	Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
	Protección de Sobrecarga	1	320 mm	175 mm	440 mm	6740 g
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Alto	2	360 mm	340 mm	455 mm	14280 g
	Protección de Voltaje de Entrada demasiado Bajo					
Fusible	Sí					
Longitud del cable de alimentación	0.80 m	5 412810 448944				
Materiales	Aluminio					
Número de salidas	4					
Potencia de salida	2000 W					
Potencia máxima de salida	4000 W					
Salida(s) de potencia	1x USB-C™					
	Type F (CEE 7/3)					
	USB-A					
Tensión de entrada	12 V DC					
Tensión de salida	230 V AC 50 Hz					
Tipo de entrada	Terminal de Tornillo					

