

nedis

Convertidor Audio Digital

1 vía | Interruptores: 1x RCA Digital / 1x TosLink | Salida de conexiones: 1x (2x RCA) / 1x 3.5mm | Automático | Amplificador integrado | Negro

Marca: Nedis | Referencia: ACON2510BK | Product EAN number: 5412810334414
Inner Carton EAN: 5412810386048 | Outer Carton EAN: 5412810349715



Este convertidor de audio digital a analógico (DAC) con carcasa de metal es ideal para convertir una señal de audio digital en una señal de audio analógica. Gracias a este convertidor, puede conectar un dispositivo con salida RCA (S/PDIF) coaxial o TosLink óptico a un amplificador/receptor con entrada 2x RCA Tulp estéreo analógica.

Además, este convertidor cuenta con una conexión para auriculares.

Por ejemplo, se puede conectar un reproductor DVD o Blu-ray a la entrada del dispositivo y la señal se puede transmitir a través de TosLink óptico o una conexión S/PDIF coaxial. En el puerto de salida, la señal de audio se envía a través de un conector RCA.

Características

- Convierte señales de audio digital TosLink o RCA (S/PDIF) en señales de audio estéreo analógicas
- Proporciona una salida de señal de audio estéreo
- Frecuencias de muestreo admitidas: 32, 44,1, 48 y 96 KHz
- Amplifica señales de audio digital
- Salida AUX de 3,5 mm para diferentes dispositivos, como auriculares
- Compacto y fácil de instalar



Nedis.es/ACON2510BK

