

nedis

Convertisseur audio digital

Une voie | Entrée de connexions: 1x Digital RCA / 1x TosLink | Sortie de connexions: 1x (2x RCA) / 1x 3.5 mm | Automatique | Amplificateur intégré | Noir

Marque: Nedis | Référence article: ACON2510BK | Product EAN number: 5412810334414

Inner Carton EAN: 5412810386048 | Outer Carton EAN: 5412810349715



Ce convertisseur audio numérique vers analogique (DAC) avec boîtier métallique convient pour convertir un signal audio numérique en signal audio analogique. Grâce à ce convertisseur, vous pouvez connecter un appareil avec une sortie optique TosLink ou une sortie coaxiale RCA (S/P-DIF) à un amplificateur/récepteur doté d'une entrée analogique Tulp stéréo 2 ports RCA.

De plus, ce convertisseur est équipé d'une prise casque.

Par exemple, un lecteur DVD ou Blu-ray peut être connecté à l'entrée de l'appareil et le signal peut être transmis via une connexion optique TOSLINK ou une connexion coaxiale S/P-DIF. Sur le port de sortie, le signal audio est envoyé via la prise jack RCA.

Caractéristiques

- Convertit les signaux audio TosLink ou RCA (S/PDIF) numériques en signaux audio stéréo analogiques
- Inclut 1 sortie pour le signal audio stéréo
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32, 44,1, 48 et 96 kHz
- Amplifie les signaux audio numériques
- Sortie auxiliaire 3,5 mm pour de nombreux appareils tels que les casques
- Compact et facile à installer
- Output power: 170mW (16 Ω)
- Signal-to-noise ratio: 86 dBA
- Distortion: 0.5%
- Output level: 0.2 V_{rms}

Lire la suite en



[Nedis.be/ACON2510BK](https://nedis.be/ACON2510BK)

