

Fiche produit | Convertisseur de

Tension d'entrée: 24 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type E (CEE 7/5) / USB-A / USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Puissance de sortie maximale: 4000 W | Bornier à vis | Onde sinusoïdale pure | Fusible | Noir

Marque: Nedis | Référence article: PIP200024EBK | Product EAN number: 5412810448968

Spécifications du produit

| | |
|--|---|
| Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil | Type E (CEE 7/5) |
| | USB-A |
| | USB-C™ |
| Consommation électrique maximale | 4000 W |
| Couleur | Noir |
| Efficacité | 85 % |
| Fiche d'alimentation | Bornier à vis |
| Fonctionne avec la télécommande | Oui |
| Fonctions de sécurité | Arrêt de sécurité en cas de surchauffe |
| | Protection de court circuit |
| | Protection de Surcharge |
| | Protection de Tension trop Élevée d'Entrée |
| | Trop Faible Protection de Tension d'Entrée |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Fusible | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.80 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Nombre de sorties | 4 |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| Puissance de sortie | 2000 W |
| Puissance de sortie maximale | 4000 W |
| Tension d'entrée | 24 V DC |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tension de sortie | 230 V AC 50 Hz |
| Type d'entrée | Bornier à vis |
| Type de source d'alimentation | Propulsé par la Voiture |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | PIP200024EBK |
| EAN single product: | 5412810448968 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | 5412810449057 |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Onduleur |
| | Guide de démarrage rapide |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 320 mm | 170 mm | 440 mm | 6440 g |
| 2 | 355 mm | 350 mm | 445 mm | 13640 g |

