

Wi-Fi Chytrá LED Žárovka | Teplá Bílá | B22

General information

Posloucháte-li rádi hudbu na cestách, nabízí Vám toto stolní Nedis® FM / AM rádio s praktickou rukojetí dokonalé řešení. Snadno si jej vezmete kamkoli s sebou a napájet jej můžete ze sítě nebo pomocí čtyř baterií AA (nejsou součástí balení). Vyhledejte své oblíbené stanice a podělte se o ně s ostatními, nebo připojte sluchátka a poslouchejte sami. Rádio je sice malé, ale díky maximálnímu výkonu až 1,8 W dokáže poskytovat dobrou kvalitu zvuku.

Features

- Bezproblémová automatizace osvětlení - připojuje se přímo k Wi-Fi směrovači
- Měňte jas svých světel dálkově - prostřednictvím svého smartphonu nebo tabletu
- Podpora hlasového ovládání - prostřednictvím funkcí Amazon Alexa nebo Google Home
- Naplánujte si zapnutí žárovky - nebo vytvářejte prostředí pomocí koordinace s ostatními Nedis® SmartLife produkty

Specifications

Příkon:	9 W
Barva světla:	Teplá Bílá / Stmívatelná Bílá
Barva:	Bílá
Materiál:	Plastic
Index podání barev (Ra):	80
Jmenovitá životnost žárovky:	25000 h
Energetická třída:	A+
Spotřeba energie na 1000 h:	9 kWh
Příkon ekvivalentní:	60 W
Počet spínacích cyklů:	15000
Programovací funkce:	Switch On / Switch Off / Dimmable / Switch On with Time Delay / Switch Off with Time Delay
Bezdrátová technologie:	Wi-Fi
Aplikace ke stažení pro:	Android™ & iOS
Tvar žárovky:	A60



Sales information

Order code:	WIFILW12WTB22
Product description:	Wi-Fi Chytrá LED Žárovka Teplá Bílá B22
Packaging:	Dárková krabice s eurozávesem
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	65 mm	65 mm	125 mm	100 g
5	125 mm	65 mm	320 mm	480 g
50	345 mm	275 mm	345 mm	5320 g

nedis

Vstupní napětí: 230 VAC 50 Hz

Frekvenční rozsah: 200 - 2412,5 MHz

Barevná teplota: 2700 K

Průměr: 60 mm

Kompatibilní s Nedis® SmartLife

smarthome:

Provozní teplota: -20 - 45 °C

Max. rádiového 16 dBm

přenosu energie:

Wi-Fi Chytrá LED Žárovka | Teplá Bílá | B22

Package contents

Chytrá žárovka

Průvodce rychlým spuštěním