

TV Vahvistin | Vahvistus: 9 dB | 85-1218 MHz | Lähtöliitännöjen määrä: 4 | Paluukanava | Hopea

General information

Tässä vahvistuksen ja kaltevuuden säädöllä varustetussa CATV-vahvistimessa on yksi lähtöliitäntä, joka tarjoaa televisioon liitettynä erittäin kirkkaita TV-signaaleja 12 dB:n vahvistuksella.

Vahvistimessa on aktiivinen paluukanava, jota tarvitaan interaktiivisen television ja kaapelimodeemin (internet) käytössä.

Features

- Erittäin selkeä TV-vastaanotto - ja luotettavampi TV-kuvanlaatu
- Vahvistuksen säätö - voit sovittaa vahvistimen tulon lähdelähtöön
- Paluukanava - tukee interaktiivisen television ja kaapelimodeemin (internet) käyttöä
- Kaltevuuden säätö - kompensoi signaalihävikkiä
- Plug and play - F-liitin helpottaa asennusta

Specifications

Materiaali:	Metalli
Väri:	Hopea
Impedanssi:	75 Ohm
Tulovirta:	1.0 A
Virtalähteen tyyppi:	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke:	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Virtalähteen kaapelin pituus:	1.80 m
Lähtöliitännöjen määrä:	4
Tulojen lukumäärä:	1
CATV tarvikkeen tyyppi:	CATV vahvistin
Liittimen tyyppi:	F
Paluutaajuusalue:	5-65 MHz
Paluukanava:	Kyllä
Vahvistus:	9 dB
Syvyys:	22.5 mm
Leveys:	94.0 mm
Taajuusalue:	85-1218 MHz
Kohinaluku:	5.5 dB



Sales information

Order code:	SAMP41148ME
Product description:	TV Vahvistin Vahvistus: 9 dB 85-1218 MHz Lähtöliitännöjen määrä: 4 Paluukanava Hopea
Packaging:	Lahjapakkauus
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	105 mm	50 mm	180 mm	268 g
10	255 mm	125 mm	300 mm	2837 g
40	325 mm	275 mm	520 mm	11900 g

nedis

Package contents

Vahvistin
Virtasovitin
Asennustarvikkeet