

Amplificatore CATV | Guadagno: 9 dB | 85-1218 MHz | Numero di uscite: 4 | percorso di ritorno | Argento

General information

Questo amplificatore CATV con controllo del guadagno e della pendenza offre un'uscita per fornire segnali TV ultra nitidi, con un guadagno di 12 dB, quando è collegato al televisore.

Permette di creare un canale di ritorno attivo che supporta la TV interattiva e un modem via cavo per Internet.

Features

- Ricezione TV estremamente chiara e qualità TV più affidabile
- Controllo del guadagno: consente di abbinare l'ingresso dell'amplificatore all'uscita della sorgente
- Canale di ritorno: supporta la TV interattiva e un modem via cavo per Internet
- Controllo della pendenza: per compensare la perdita di segnale.
- Plug and play: il connettore F semplifica l'installazione

Specifications

Materiali:	Metallo
Colore:	Argento
Impedenza:	75 Ohm
Corrente di ingresso:	1.0 A
Tipo di alimentazione:	Alimentazione da rete
Presa di corrente:	Euro / Tipo C (CEE 7/16)
Lunghezza del cavo dell'adattatore di aliment:	1.80 m
Numero di uscite:	4
Numero di ingressi:	1
Tipo di accessorio CATV:	CATV Amplificatore
Tipo di connettore:	F
percorso di ritorno:	sì
Gamma di frequenza di ritorno:	5-65 MHz
Guadagno:	9 dB
Profondità:	22.5 mm
Larghezza:	94.0 mm
Gamma della frequenza:	85-1218 MHz



Sales information

Order code:	SAMP41148ME
Product description:	Amplificatore CATV Guadagno: 9 dB 85-1218 MHz Numero di uscite: 4 percorso di ritorno Argento
Packaging:	Giftbox
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	105 mm	50 mm	180 mm	268 g
10	255 mm	125 mm	300 mm	2837 g
40	325 mm	275 mm	520 mm	11900 g

nedis

Tensione d'entrata:

5,0 VDC

Package contents

Amplificatore
Adattatore di alimentazione
Materiale di installazione