



Audio Chůvička | FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Rozsah: 300 m | Napájení z baterie / Sít'ové napájení | Bílá / Šedá



Specifikace produktu BAMO111AUWT:

Aktivace zvuku	Ano	Rozsah provozních teplot	0 - 40 °C	Zisk antény	0 dBi
Aplikace ke stažení pro	No App	Rozšiřitelné	Ne		
Barva	Bílá	S funkcí zpětného volání	Ne		
	Šedá				
Délka kabelu napájecího adaptéru	2.05 m	Technologie	FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)		
Dosah mikrofonu	3.0 m				
Frekvenční rozsah	2.4 - 2.47 MHz	Typ zdroje napájení	Napájení z baterie		
Materiál	Plast		Sít'ové napájení		
Maximální spotřeba energie	6.00 W	Včetně baterií	Ne		
Maximální vysílací výkon	19 dBm	Vstupní napětí	100 - 240 V AC		
Maximální zisk antény	0 dBi		50 Hz		
Nastavitelná citlivost hlasitosti	Ano	Vstupní proud	0.25 A		
Počet produktů v balení	1 kusů	Vysílací frekvenční rozsah	2.4 - 2.47 MHz		
Požadované baterie (nejsou součástí balení)	6x AAA/HR03	Zástrčka	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Rozsah	300 m				

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	BAMO111AUWT
EAN single Product	5412810270866
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374519
Balení	Giftbox
Obsah balení	Dětská jednotka
	Nadřazená jednotka

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	60 mm	210 mm	145 mm	411 g
12	305 mm	240 mm	360 mm	5520 g

