

Měníč Modifikovaná sinusoida | Vstupní napětí: 24 V DC | Výstupní napájecí konektor(y): Type E (CEE 7/5) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Špičkový výstupní výkon: 600 W



Specifikace produktu PIMS30024E:

Barva	Stříbrná	Celkový počet portů USB	1
Bezpečnostní funkce	Ochrana před vybitím baterie	Funguje s dálkovým ovládáním	Ne
	Ochrana proti obrácené polaritě baterií	Materiál	Hliník
	Ochrana Proti Přepětí na Vstupu	Maximální spotřeba energie	600 W
	Ochrana Proti Přetížení	Počet produktů v balení	1 kusů
	Tepelná Ochrana	Počet zásuvek	1 kusů
	Výstupní ochrana proti zkratu	Pojistka	Ano
		Špičkový výstupní výkon	600 W
		Typ vstupu	Bateriové Svorky + Auto Zapalovač
		Typ zdroje napájení	Poháněno Autem
		Účinnost	90 %
		Vstupní napětí	24 V DC
		Výstupní napájecí konektor(y)	Type E (CEE 7/5)

	USB-A
Výstupní napětí	230 V AC 50 Hz
Výstupní průběh	Modifikovaná sinusová vlna
Výstupní výkon	300 W
Zástrčka	Bateriové Svorky + Auto Zapalovač

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	PIMS30024E
EAN single Product	5412810300471
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374038
Balení	Giftbox
Obsah balení	Invertor
	Zástrčka do zapalovače

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	140 mm	90 mm	220 mm	1105 g
16	300 mm	385 mm	460 mm	18400 g

