

Měníč Modifikovaná sinusoida | Vstupní napětí: 12 V DC | Výstupní napájecí konektor(y): Type E (CEE 7/5) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Špičkový výstupní výkon: 200 W



Specifikace produktu PIMS10012E:

Barva	Stříbrná
Bezpečnostní funkce	Ochrana před vybitím baterie
	Ochrana proti obrácené polaritě baterií
	Ochrana Proti Přepětí na Vstupu
	Ochrana Proti Přetížení
	Tepelná Ochrana
	Výstupní ochrana proti zkratu

Celkový počet portů USB	1
Funguje s dálkovým ovládáním	Ne
Materiál	Hliník
Maximální spotřeba energie	200 W
Počet produktů v balení	1 kusů
Pojistka	Ano
Špičkový výstupní výkon	200 W
Typ vstupu	Zástrčka do Zapalovače
Typ zdroje napájení	Poháněno Autem
Účinnost	90 %
Vstupní napětí	12 V DC
Výstupní napájecí konektor(y)	Type E (CEE 7/5)
Výstupní napětí	230 V AC 50 Hz

Výstupní průběh	Modifikovaná sinusová vlna
Výstupní výkon	100 W
Zástrčka	Zástrčka do Zapalovače

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	PIMS10012E
EAN single Product	5412810301867
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Balení	Giftbox
Obsah balení	Invertor
	Průvodce rychlým spuštěním

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	95 mm	185 mm	85 mm	592 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14980 g

