

Měníč Modifikovaná sinusoida | Vstupní napětí: 12 V DC | Výstupní napájecí konektor(y): Type E (CEE 7/5) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Špičkový výstupní výkon: 3000 W



Specifikace produktu PIMS170012E:

Barva	Stříbrná	Funguje s dálkovým ovládáním	Ano	Výstupní výkon	1700 W
Bezpečnostní funkce	Ochrana před vybitím baterie	Materiál	Hliník	Zástrčka	Svorkovnice
	Ochrana proti obrácené polaritě baterií	Maximální spotřeba energie	3000 W		
	Ochrana Proti Přepětí na Vstupu	Počet produktů v balení	1 kusů		
	Ochrana Proti Přetížení	Počet zásuvek	2 kusů		
	Tepelná Ochrana	Pojistka	Ano		
	Výstupní ochrana proti zkratu	Špičkový výstupní výkon	3000 W		
		Typ vstupu	Svorkovnice		
		Typ zdroje napájení	Poháněno Autem		
		Účinnost	90 %		
		Vstupní napětí	12 V DC		
		Výstupní napájecí konektor(y)	Type E (CEE 7/5)		
		Výstupní napětí	230 V AC 50 Hz		
		Výstupní průběh	Modifikovaná sinusová vlna		

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	PIMS170012E
EAN single Product	5412810301911
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373970
Balení	Giftbox
Obsah balení	Invertor
	DC napájecí kabel

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	290 mm	140 mm	525 mm	6260 g
2	310 mm	310 mm	545 mm	13240 g

