

Měníč Modifikovaná sinusoida | Vstupní napětí: 12 V DC | Výstupní napájecí konektor(y): Type E (CEE 7/5) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Špičkový výstupní výkon: 1500 W



Specifikace produktu PIMS600W12E:

Barva	Stříbrná	Funguje s dálkovým ovládáním	Ne
Bezpečnostní funkce	Ochrana před vybitím baterie	Materiál	Hliník
	Ochrana proti obrácené polaritě baterií	Maximální spotřeba energie	1500 W
	Ochrana Proti Přepětí na Vstupu	Počet produktů v balení	1 kusů
	Ochrana Proti Přetížení	Počet zásuvek	1 kusů
	Tepelná Ochrana	Pojistka	Ano
	Výstupní ochrana proti zkratu	Špičkový výstupní výkon	1500 W
		Typ vstupu	Bateriové Svorky
		Typ zdroje napájení	Poháněno Autem
		Účinnost	90 %
		Vstupní napětí	12 V DC
		Výstupní napájecí konektor(y)	Type E (CEE 7/5)
		Výstupní napětí	230 V AC 50 Hz

Výstupní průběh	Modifikovaná sinusová vlna
Výstupní výkon	600 W
Zástrčka	Bateriové Svorky

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	PIMS600W12E
EAN single Product	5412810301997
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374069
Balení	Giftbox
Obsah balení	Invertor
	Průvodce rychlým spuštěním

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	250 mm	120 mm	285 mm	2300 g
6	315 mm	380 mm	510 mm	14880 g

