

Aktivní HDTV Anténa | Aktivní | Typ konektoru: F-konektor | FM / UHF / VHF | Rozsah příjmu: 0-50 km | LTE800 | Zesílení: 40 dB | Bílá / Černá



Specifikace produktu ANOR5002BK:

Barva	Bílá	Typ antény	Aktivní
	Černá	Typ konektoru	F-konektor
Délka kabelu	0.20 m	Typ signálu	FM
Délka kabelu napájecího adaptéru	1.50 m		UHF
Frekvenční rozsah	87.5 - 790 MHz		VHF
Frekvenční rozsah FM	87.5 - 108.5 MHz	Typ zdroje napájení	Síťové napájení
Frekvenční rozsah UHF	470-790 MHz	Vnitřní / venkovní	Venkovní
Frekvenční rozsah VHF	170-230 MHz	Vstupní napájecí konektor(y)	DC 8 x 3,5 mm
Impedance	75 Ohm	Vstupní napětí	12,0 VDC
IP krytí	IPX4	Vstupní proud	0.2 A
LTE Filtr	LTE800	Zástrčka	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Materiál	ABS	Zesílení	40 dB
Podpora DAB+	Ano	Zisk FM	11 dB
Rozsah příjmu	0-50 km	Zisk UHF	16 dB
Šířka svislého paprsku	156 °	Zisk VHF	11 dB
Šířka vodorovného paprsku	60 °		

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Balení	Giftbox
Obsah balení	Anténa
	Průvodce rychlým spuštěním

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

