



LNB | Quad Monoblok 4.3° | Výstupní připojení: 4x konektor F | Rozsah Šumového Čísla: 0.85 dB | Konverze Gain: 52 - 67 dB | Bílá | Vhodné pro: Astra1+ / Astra3



Specifikace produktu SLNBQDM43BK:

Aktuální Spotřeba	0.20 A	Spínací napětí polarity vertikální	DC 11,0 - 14,0 V
Barva	Bílá	Typ LNB	Quad Monoblok 4.3°
Falešný Výstup	-53 dB	Typ satelitního příslušenství	LNB
Konverze Gain	52 - 67 dB	Vhodné pro	Astra1+
Křížová polarizace	20 dB		Astra3
Materiál	ABS	Vstupní frekvenční rozsah nízkého pásma	10.7 - 11.7 GHz
	Kov	Vstupní frekvenční rozsah vysokého pásma	11.7 - 12.75 GHz
Místní Oscillator Frequency Phase Noise	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)	Vysokopásmové přepínání	22 kHz
Nízkopásmové přepínání	0 kHz	Výstupní Frekvenční Rozsah Vysoké Pásmo	1.100 - 2.150 GHz
Odmítnutí obrázku (min.)	40 dB	Výstupní připojení	4x konektor F
Počet produktů v balení	1 kusů	Zisk rovinnosti Šířka pásma 26 MHz	± 1,0 dB
Rozsah provozních teplot	-35 - 70 °C		
Rozsah Šumového Čísla	0.85 dB		
Spínací napětí polarity horizontální	DC 16,0 - 20,0 V		

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Balení	Giftbox
Obsah balení	Monoblok

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

