

Quad Monoblok 4.3° | Výstupní připojení: 4x konektor F | Rozsah Šumového Čísla: 0.85 dB | Konverze Gain: 52 - 67 dB | Bílá | Vhodné pro: Astra1+ / Astra3

Značka: Nedis | Číslo produktu: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Specifikace produktu

Aktuální Spotřeba	0.20 A
Barva	Bílá
Falešný Výstup	-53 dB
Konverze Gain	52 - 67 dB
Křížová polarizace	20 dB
Materiál	ABS
	Kov
Místní Oscillator Frequency Phase Noise	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Nízkopásmové přepínání	0 kHz
Odmítnutí obrázku (min.)	40 dB
Počet produktů v balení	1 kusů
Rozsah provozních teplot	-35 - 70 °C
Rozsah Šumového Čísla	0.85 dB
Spínací napětí polarity horizontální	DC 16,0 - 20,0 V
Spínací napětí polarity vertikální	DC 11,0 - 14,0 V
Typ LNB	Quad Monoblok 4.3°
Typ satelitního příslušenství	LNB
Vhodné pro	Astra1+
	Astra3
Vstupní frekvenční rozsah nízkého pásma	10.7 - 11.7 GHz
Vstupní frekvenční rozsah vysokého pásma	11.7 - 12.75 GHz
Vysokopásmové přepínání	22 kHz
Výstupní Frekvenční Rozsah Vysoké Pásmo	1.100 - 2.150 GHz
Výstupní připojení	4x konektor F
Zisk rovinnosti šířka pásma 26 MHz	± 1,0 dB

Informace o balení

Značka	Nedis
Objednací číslo	SLNBQDM43BK
EAN single product:	5412810320820
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Balení	Giftbox
Obsah balení	Monoblok

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

