

## Quad Monoblok 6.0° | Výstupní připojení: 4x konektor F | Rozsah Šumového Čísla: 0.85 dB | Konverze Gain: 52 - 67 dB | Černá | Vhodné pro: Astra+ / Hotbird

Značka: Nedis | Číslo produktu: SLNBQDM60BK | Product EAN number: 5412810320837

### Specifikace produktu

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aktuální Spotřeba                        | <b>0.20 A</b>                        |
| Barva                                    | <b>Černá</b>                         |
| Falešný Výstup                           | <b>-53 dB</b>                        |
| Konverze Gain                            | <b>52 - 67 dB</b>                    |
| Křížová polarizace                       | <b>20 dB</b>                         |
| Materiál                                 | <b>ABS</b>                           |
|                                          | <b>Kov</b>                           |
| Místní Oscillator Frequency Phase Noise  | <b>-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)</b> |
| Nízkopásmové přepínání                   | <b>0 kHz</b>                         |
| Odmítnutí obrázku (min.)                 | <b>40 dB</b>                         |
| Počet produktů v balení                  | <b>1 kusů</b>                        |
| Rozsah provozních teplot                 | <b>-35 - 70 °C</b>                   |
| Rozsah Šumového Čísla                    | <b>0.85 dB</b>                       |
| Spínací napětí polarity horizontální     | <b>DC 16.0 - 20.0 V</b>              |
| Spínací napětí polarity vertikální       | <b>DC 11.0 - 14.0 V</b>              |
| Typ LNB                                  | <b>Quad Monoblok 6.0°</b>            |
| Typ satelitního příslušenství            | <b>LNB</b>                           |
| Vhodné pro                               | <b>Astra+</b>                        |
|                                          | <b>Hotbird</b>                       |
| Vstupní frekvenční rozsah nízkého pásma  | <b>10.7 - 11.7 GHz</b>               |
| Vstupní frekvenční rozsah vysokého pásma | <b>11.7 - 12.75 GHz</b>              |
| Vysokopásmové přepínání                  | <b>22 kHz</b>                        |
| Výstupní Frekvenční Rozsah Vysoké Pásmo  | <b>1.100 - 2.150 GHz</b>             |
| Výstupní připojení                       | <b>4x konektor F</b>                 |
| Zisk rovinnosti šířka pásma 26 MHz       | <b>± 1,0 dB</b>                      |

### Informace o balení

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Značka              | <b>Nedis</b>         |
| Objednací číslo     | <b>SLNBQDM60BK</b>   |
| EAN single product: | <b>5412810320837</b> |
| EAN Inner carton:   |                      |
| EAN Outer carton:   |                      |
| Balení              | <b>Giftbox</b>       |
| Obsah balení        | <b>Monoblok</b>      |

| Množství | D x    | Š x    | V (mm) | Hmotnost |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1        | 108 mm | 110 mm | 125 mm | 345 g    |
| 30       | 400 mm | 245 mm | 560 mm | 11220 g  |

