

FM rádio | Rádio na Staveništi | FM | Napájení z baterie / Sít'ové napájení | Digitální | 15 W | Velikost obrazovky: 2.2 " | Modro-bílý displej | IPX5 | Držadlo



Specifikace produktu RDFM3100YW:

Barva	Černá	Mid-range size	2.4 "
	Žlutá	Ochrana proti nárazům	Ano
Délka kabelu napájecího adaptéru	1.50 m	Počet produktů v balení	1 kusů
Design rádia	Rádio na Staveništi	Podporované profily Bluetooth®	A2DP
Displej	Modro-bílý displej		AVRCP
Držadlo	Ano	Podporované rádiové pásmo	FM
Frekvenční rozsah FM	87.5 - 108 MHz	Požadované baterie (nejsou součástí balení)	6x C/LR14
IP krytí	IPX5	Předvolby FM	20
Kanály reproduktorů	1.0	Přehrávání médií	AUX
Materiál	ABS		Rádio
	Guma	Reproduktor RMS	5 W
Maximální doba přehrávání na baterie	22 hod	Špičkový výkon reproduktoru	15 W
Maximální vysílací výkon	-6 dBm	Spotřeba elektrické energie v provozním režimu	8 W
Maximální zisk antény	0 dBi	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0 W
		Strana napájecího kabelu A	C7

Strana napájecího kabelu B	DC napájecí zástrčka
Tuning Type	Digitální
Typ antény	Externí
Typ rádia	FM Rádio
Typ zdroje napájení	Napájení z baterie
	Sít'ové napájení
Typ zvukového výstupu	Mono
Velikost obrazovky	2.2 "
Verze Bluetooth®	4.2
Vstupní konektor	1x 3,5 mm
Vstupní napájecí konektor(y)	DC napájecí zástrčka
Vstupní napětí	9 V DC
Vstupní proud	1.0 A

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Balení	Giftbox
Obsah balení	Pracovní rádio
	Napájecí kabel

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

