

SmartLife Detektor Kouře | Zigbee 3.0 | Napájení z baterie | Životnost snímače: 10 Rok | EN 14604
| Max. životnost baterie: 60 Měsíce | 85 dB | Bílá | 1 kusů



Specifikace produktu ZBDS10WT:

Aplikace ke stažení pro	Android™	S tlačítkem pauzy	Ano
	IOS	Typ baterie	CR123A
Barva	Bílá	Typ zdroje napájení	Napájení z baterie
Kompatibilní s	Nedis® SmartLife	V souladu s EN-	EN 14604
Materiál	Plast	Včetně montážního materiálu	Ano
Max. životnost baterie	60 Měsíce	Vstupní napětí	3 V DC
Maximální vysílací výkon	13 dBm	Vstupní proud	0.01 A
Maximální zisk antény	0 dBi	Vysílací frekvenční rozsah	2405 - 2480 MHz
Ovládání pomocí mobilní aplikace	Ano	Životnost snímače	10 Rok
Počet produktů v balení	1 kusů	Životnost v letech	10 Rok
Podporovaná bezdrátová technologie	Zigbee 3.0	Zvuk	85 dB
Požadované baterie (součástí balení)	1x CR123A		
Rozsah provozních teplot	-10 - 50 °C		
S testovacím tlačítkem	Ano		

Informace o balení:

Značka	Nedis
Objednací číslo	ZBDS10WT
EAN single Product	5412810401635
EAN Inner Carton	5412810403905
EAN Outer Carton	5412810403912
Balení	Giftbox with eurolock
Obsah balení	Detektor kouře
	Instalační materiály

Přečtěte si více online

Množství	D x	Š x	V (mm)	Hmotnost
1	70 mm	160 mm	70 mm	139 g
5	90 mm	155 mm	360 mm	795 g
50	380 mm	330 mm	455 mm	8660 g

