

Datablad | Trådløs mikrofon Set

**2 Kanaler | 2 Mikrofoner | Cardioid | 40 Hz - 15 kHz | 600 Ohm | -93 dB
| Volumenkontrol | Grå / Sort**

Mærke: Nedis | Artikelnummer: MPWL611BK | Product EAN number: 5412810283910

Produktspecifikationer

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Antal antenner | 2 |
| Antal kanaler | 2 Kanaler |
| Antal mikrofoner inkluderet | 2 Mikrofoner |
| Driftsfrekvens | 863-865 MHz |
| Enhedens strømindsangsforbindelse | DC-stik |
| Farve | Grå |
| | Sort |
| Følsomhed | -93 dB |
| Frekvensrespons | 40 Hz - 15 kHz |
| Impedans | 600 Ohm |
| Indbygget on/off-knap (tænd/sluk) | Ja |
| Indgangsspænding | 17 V DC |
| Indgangsstrøm | 0.3 A |
| Maksimal transmissionseffekt | 5 dBm |
| Materiale | ABS |
| Mikrofontype | Trådløs |
| Modtagerbredde | 192.0 mm |
| Modtagerdybde | 135.0 mm |
| Modtagerhøjde | 44.0 mm |
| Nødvendige batterier (ikke inkluderet) | 4x AA/LR6 |
| Polært mønster | Cardioid |
| Signalområde (synslinje) | 50 m |
| Signaltype | UHF |
| Stik | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Strømadapterkabel længde | 1.00 m |
| Strømkilde type | Strømforsyning |
| Tilslutninger udgang | 1x 6.35 mm |
| | 2x XLR |
| Volumenkontrol | Ja |

Emballageoplysninger

| | |
|---------------------|----------------|
| Mærke | Nedis |
| Bestillingskode | MPWL611BK |
| EAN single product: | 5412810283910 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | |
| Emballage | Giftbox |
| Pakkens indhold | 2 x mikrofoner |
| | 1 x modtager |

| Antal | L x | B x | H (mm) | Vægt |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 310 mm | 80 mm | 360 mm | 1585 g |
| 6 | 345 mm | 390 mm | 480 mm | 10410 g |

