

Power Inverter Modificeret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Peak-effekt: 600
W



Produktspecifikationer PIMS30012:

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal stik	1 stk.
Effektivitet	90 %
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Farve	Sølv
Fungerer med fjernbetjening	Nej
Indgangsspænding	12 V DC
Indgangstype	Batteriklemmer + cigarettænder
Maksimalt strømforbrug	600 W
Materiale	Aluminium
Peak-effekt	600 W
Samlet antal USB-porte	1

Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Strømkilde type	Bil Drevet
	Lavt-batteri beskyttelse	Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve
	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse	Udgangseffekt	300 W
		Udspænding	230 V AC 50 Hz
	Output beskyttelse mod kortslutning		
	Overbelastningsbeskyttelse		
	Termisk beskyttelse		
Sikring	Ja		
Stik	Batteriklemmer + Cigarettænder		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIMS30012
EAN single Product	5412810300440
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374007
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Vekselretter Cigarettænderstik

Læs mere online

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	140 mm	90 mm	220 mm	1100 g
16	295 mm	390 mm	460 mm	18460 g

