

Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømudgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Peak-effekt: 8000 W | Skrueterminal | Sølv

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIMS400012 | Product EAN number: 5412810300488

Produktspecifikationer		Emballageoplysninger														
Antal produkter i pakken	1 stk.	Mærke	Nedis													
Antal stik	2 stk.	Bestillingskode	PIMS400012													
Effektivitet	90 %	EAN single product:	5412810300488													
Enhedens strømudgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)	EAN Inner carton:														
Farve	Sølv	EAN Outer carton:														
Fungerer med fjernbetjening	Nej	Emballage	Giftbox													
Indgangsspænding	12 V DC	Pakkens indhold	Vekselretter													
Indgangstype	Skrueterminal		2 x jævnstrømskabler													
Maksimalt strømforbrug	8000 W	<table><tr><th>Antal</th><th>L x</th><th>B x</th><th>H (mm)</th><th>Vægt</th></tr><tr><td>1</td><td>350 mm</td><td>285 mm</td><td>680 mm</td><td>14440 g</td></tr></table>					Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt	1	350 mm	285 mm	680 mm	14440 g
Antal	L x						B x	H (mm)	Vægt							
1	350 mm						285 mm	680 mm	14440 g							
Materiale	Aluminium															
Peak-effekt	8000 W															
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)															
	Lavt-batteri beskyttelse															
	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse															
	Output beskyttelse mod kortslutning															
	Overbelastningsbeskyttelse															
	Termisk beskyttelse															
Sikring	Ja															
Stik	Skrueterminal															
Strømkilde type	Bil Drevet															
Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve															
Udgangseffekt	4000 W															
Udspænding	230 V AC 50 Hz															

