

Power Inverter Modificeret sinus | Indgangsspænding: 24 V DC | Enhedens
strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Peak-effekt: 200 W | Stik
til cigarettænder



Produktspecifikationer PIMS10024:

Antal produkter i pakken	1 stk.		Lavt-batteri beskyttelse	Udgangseffekt	100 W
Effektivitet	90 %				
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)		Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse	Udspænding	230 V AC 50 Hz
Farve	Sølv				
Fungerer med fjernbetjening	Nej		Output beskyttelse mod kortslutning		
Indgangsspænding	24 V DC				
Indgangstype	Stik til cigarettænder		Overbelastningsbeskyttelse		
Maksimalt strømforbrug	200 W		Termisk beskyttelse		
Materiale	Aluminium	Sikring	Ja		
Peak-effekt	200 W	Sokkel type	F (CEE 7/3)		
Samlet antal USB-porte	1		USB		
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	Stik	Stik til cigarettænder		
		Strømkilde type	Bil Drevet		
		Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve		

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIMS10024
EAN single Product	5412810300525
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373925
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Vekselretter Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	95 mm	85 mm	190 mm	570 g
24	310 mm	370 mm	390 mm	14500 g

