

Power Inverter Modifieret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens
strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Peak-effekt: 2400 W |
Batteriklemmer | Sølv



Produktspecifikationer PIMS1000W12:

Antal produkter i pakken	1 stk.
Antal stik	2 stk.
Effektivitet	90 %
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)
Farve	Sølv
Fungerer med fjernbetjening	Ja
Indgangsspænding	12 V DC
Indgangstype	Batteriklemmer
Maksimalt strømforbrug	2400 W
Materiale	Aluminium
Peak-effekt	2400 W
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)
	Lavt-batteri beskyttelse

	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse
	Output beskyttelse mod kortslutning
	Overbelastningsbeskyttelse
	Termisk beskyttelse
Sikring	Ja
Stik	Batteriklemmer
Strømkilde type	Bil Drevet
Udgang bølgeform	Modificeret Sinuskurve
Udgangseffekt	1000 W
Udspænding	230 V AC 50 Hz

Emballageoplysninger:

Mærke	Nedis
Bestillingskode	PIMS1000W12
EAN single Product	5412810300600
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373895
Emballage	Giftbox
Pakkens indhold	Vekselretter Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
2	410 mm	300 mm	300 mm	9450 g

