Power Inverter Modificeret sinus | Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømudgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Peak-effekt: 2400 W | Batteriklemmer | Sølv

5 412810 300600

Produktspecifikationer PIMS1000W12:

Antal produkter i pakken	**1 stk.**
Antal stik	**2 stk.**
Effektivitet	**90 %**
Enhedens strømudgangsforbindelse	**Type F (CEE 7/3)**
Farve	**Sølv**
Fungerer med fjernbetjening	**Ja**
Indgangsspænding	**12 V DC**
Indgangstype	**Batteriklemmer**
Maksimalt strømforbrug	**2400 W**
Materiale	**Aluminium**
Peak-effekt	**2400 W**
Sikkerhedsfunktioner	**Beskyttelse ved høj Spændning (Input)**
	Lavt-batteri beskyttelse
	Omvendt batteripolaritetsbeskyttelse
	Output beskyttelse mod kortslutning
	Overbelastningsbeskyttelse
	Termisk beskyttelse
Sikring	**Ja**
Stik	**Batteriklemmer**
Strømkilde type	**Bil Drevet**
Udgang bølgeform	**Modificeret Sinuskurve**
Udgangseffekt	**1000 W**
Udspænding	**230 V AC 50 Hz**

Emballageoplysninger:

Mærke	**Nedis**
Bestillingskode	**PIMS1000W12**
EAN single Product	**5412810300600**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810373895**
Emballage	**Giftbox**
Pakkens indhold	**Vekselretter**
	Lynvejledning

Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

