

Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømdgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Peak-effekt: 300 W | Stik til cigarettænder | Ren Sinuskurve | Sikring | Blå

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIPS15012 | Product EAN number: 5412810300624

Produktspecifikationer		Emballageoplysninger				
Antal output	1	Mærke	Nedis			
Antal produkter i pakken	1 stk.	Bestillingskode	PIPS15012			
Effektivitet	85 %	EAN single product:	5412810300624			
Enhedens strømdgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)	EAN Inner carton:				
Farve	Blå	EAN Outer carton:	5412810374106			
Fungerer med fjernbetjening	Nej	Emballage	Giftbox			
Indgangsspænding	12 V DC	Pakkens indhold	Vekselretter			
Indgangstype	Stik til cigarettænder		Lynvejledning			
Maksimalt strømforbrug	300 W					
Materiale	Aluminium	Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
Peak-effekt	300 W	1	180 mm	115 mm	245 mm	1487 g
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	10	390 mm	275 mm	570 mm	15820 g
	Beskyttelse ved lav Spændning (Input)					
	Lavt-batteri beskyttelse					
	Output beskyttelse mod kortslutning					
	Overbelastningsbeskyttelse					
	Termisk beskyttelse					
Sikring	Ja					
Sokkel type	F (CEE 7/3)					
Stik	Stik til cigarettænder					
Strømkabel side B	Biladapter					
Strømkilde type	Bil Drevet					
Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve					
Udgangseffekt	150 W					
Udspænding	230 V AC 50 Hz					



