

Indgangsspænding: 12 V DC | Enhedens strømudgangsforbindelse: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Peak-effekt: 2000 W | Skrueterminal | Ren Sinuskurve | Sikring | Blå

Mærke: Nedis | Artikelnummer: PIP5100012 | Product EAN number: 5412810300631

Produktspecifikationer		Emballageoplysninger				
Antal output	1	Mærke	Nedis			
Antal produkter i pakken	1 stk.	Bestillingskode	PIP5100012			
Effektivitet	85 %	EAN single product:	5412810300631			
Enhedens strømudgangsforbindelse	Type F (CEE 7/3)	EAN Inner carton:				
Farve	Blå	EAN Outer carton:	5412810374090			
Fungerer med fjernbetjening	Ja	Emballage	Giftbox			
Indgangsspænding	12 V DC	Pakkens indhold	Vekselretter			
Indgangstype	Skrueterminal		Lynvejledning			
Maksimalt strømforbrug	2000 W					
Materiale	Aluminium	Antal	L x	B x	H (mm)	Vægt
Peak-effekt	2000 W	1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
Sikkerhedsfunktioner	Beskyttelse ved høj Spændning (Input)	4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g
	Beskyttelse ved lav Spændning (Input)					
	Lavt-batteri beskyttelse					
	Output beskyttelse mod kortslutning					
	Overbelastningsbeskyttelse					
	Termisk beskyttelse					
Sikring	Ja					
Sokkel type	F (CEE 7/3)					
Stik	Skrueterminal					
Strømkilde type	Bil Drevet					
Udgang bølgeform	Ren Sinuskurve					
Udgangseffekt	1000 W					
Udspænding	230 V AC 50 Hz					

